



# SISTEMA DE ALARMA INALAMBRICO GSM TOUCH



## **Introducción:**

Este nuevo panel de alarma inalámbrica, de última generación es un equipo compacto, discreto y con moderno diseño, dotado de módulo GSM, junto a comunicador telefónico (PSTN), permiten al usuario final tener un control total del sistema desde su celular, ya que permite el reporte de eventos vía SMS y/o llamadas.

La nueva distribución de teclas, facilitan el acceso rápido a funciones básicas como armar, desarmar, etc., Su pantalla LCD es más grande, y su salida programable se puede activar por evento o en remoto, con la posibilidad de seleccionar el modo de comunicar los eventos vía SMS, llamada, SMS y llamada, etc.). Desde ahora usted podrá:

Controlar su alarma de manera remota, mediante SMS o aplicaciones para Android y Iphone.

Controlar todas las funciones de la alarma, cómodamente desde su teléfono móvil.

Con un simple mensaje de texto o una llamada podrá controlar remotamente su alarma, o bien configurando las Aplicaciones (APP) en sus teléfonos inteligentes (Iphone / Android.)

## **Características Principales:**

- Indicación por voz en español para todos los pasos de programación.
- Mediante su módulo GSM incorporado permite llamar o enviar mensaje SMS hasta 4 teléfonos móviles del cliente pre-programados cuando ocurre una alarma.
- Permite generar un sonido de timbre al activarse un detector asociado a una entrada.
- Altavoz integrado en la central con volumen ajustable.
- Frecuencia inalámbrica 433 mHz.
- Control remoto vía teléfono de alarma SMS/ voz / 10 segundos para que escucha en vivo



- 8 zonas cableadas y 32 zonas inalámbricas programables.
- Dos números de teléfono a CRA (Protocolo Contact ID) / 4 números de voz para teléfonos particulares.
- Indicación en el panel del estado de la alarma (armado/desarmado) incluso con la pantalla en descanso.
- Registro de 120 eventos / 15 segundos para grabación de audio.
- Reporte de Inspección de dispositivo inalámbrico cuando se pierden o detectan batería baja.
- Doble batería recargable larga duración de respaldo incorporadas de 3.7V / 1600 mAh, cada una, hasta 8 horas cuando falla la corriente 220v.
- Adaptador de corriente externo 15V/2000mA Incluido.
- Armado temporizado, permite configurar 4 armados temporizados

### **Especificaciones Técnicas:**

Zonas Cableadas: 8

Zonas Inalambricas: 32

Función intercomunicador, que le permite escuchar al audio ambiente

Salidas PGM: 1 (activada mediante evento del panel o SMS del usuario)

Frecuencia: 433 Mhz

Sirena incorporada: SI

Compatible con sirena inalámbrica: SI

Compatible con sirena externa: SI

Distancia de Cobertura: 100 a 150 mts, (al aire libre)

Mandos: 8



Usuarios: hasta 16 usuarios

Medio Comunicación: PSTN, GSM, GPRS, compatible con CLARO, MOVISTAR y CNT

Tiempo de Grabación: 15 Seg.

Batería del equipo: 11,1 V/1000 mAh

Consumo en descanso: <50 mA

Consumo en disparo: <300 mA

Fuente de alimentación incluida: 15V / 2A

#### **Funciones Especiales:**

- **LLAMADA DE ADVERTENCIA:** Cuando un detector se dispara, la unidad central marca automáticamente a los números telefónicos programados, se puede grabar hasta 6 números telefónicos. El que contesta la llamada podrá escuchar un mensaje hablado de aviso de alarma en emergencia
- **AYUDA EN EMERGENCIA:** Cuando ocurre una emergencia, usted puede presionar el botón de emergencia en el control remoto, ya sea que la unida este armado o desarmado; un sonido de sirena y llamadas telefónicas se producirán para ayudar en la situación de emergencia
- **ADVERTENCIA LOCAL:** Cuando un detector se dispara, el sistema hará sonar una sirena para alertar de la situación
- **GRABACION DE AUDIO DIGITAL:** Se puede grabar un mensaje hablado que será transmitido hacia los teléfonos. El mensaje puede ser cambiado las veces que sean según las necesidades.
- **MONITOREO LOCAL:** Usted puede monitorear el local por teléfono.
- **ADVERTENCIA SI LA LINEA TELEFONICA HA SIDO CORTADA:** En estado de ARMADO, si la línea telefónica ha sido cortada, la sirena sonara para alertar la situación.



- **ARMADO EN CASA (STAY):** Si alguien esta en casa y quiere ARMAR el sistema, en modo STAY o ARMADO EN CASA? para proteger la entrada de un intruso, pero dando libertad que el propietario pueda caminar en el interior de la casa.
- **HORARIO PARA ARMADO / DESARMADO:** El sistema puede automáticamente ARMAR o DESARMAR según el tiempo programado.
- **DESARMAR por ZONAS independientes.**
- **MANEJANDO EL SISTEMA POR TELEFONO:** Usted puede manejar el sistema de alarma por teléfono, cuando no hay nadie en casa; por ejemplo ARMAR o DESARMAR.
- **INALAMBRICO Y CABLEADO:** El sistema es compatible con gran variedad de sensores inalámbricos y cableados.
- **MEMORIA DE 150 EVENTOS**
- **LCD DISPLAY:** Facilidad de interpretar el funcionamiento de la alarma gracias a su pantalla de cristal líquido incorporada.
- **MANEJO POR TECLADO:** Fácil manejo. Teclado incorporado para ARMAR o DESARMAR a través de CLAVE programable.
- **BATERIA RECARGABLE:** Asegura que el sistema siga trabajando aun si se ha cortado la energía eléctrica.
- **AUTO RECUPERACION:** Recupera toda la información de la memoria aun después de que el sistema ha sido apagado completamente.
- **MONITOREO POR ESTACION CENTRAL:** Reportes a través de formato ADEMCO CONTACT ID.

Máxima Seguridad Derechos Reservados 2018®